

## ДАнные ДИНАМИКОВ

Тип динамика	Мощность в Вт	Звуковая катушка			Катушка возбуждения				
		R в Ω	Число витков	Диаметр провода в мм	R в Ω	Число витков	Диаметр провода в мм	Напря- жение возбуж- дения в В	Ток возбуж- дения в мА
Тульского з-да „Комнатный“	1	30	240	ПЭ 0,14	8500	42000	ПЭ 0,13	110—220	26
„ „ „Зальный“	1,5	30	240	ПЭ 0,14	5000	37000	ПЭ 0,17	110—220	52
„ „ „Рупорный“	5	50	180	ПЭ 0,14	2050	22000	ПЭ 0,25	110—220	110
„ типа А-1	3	4,1	61	ПЭ 0,2	10000	30000	ПЭ 0,12	200—220	28/31
„ „Акустик“	5	4,0	61	ПЭ 0,2	7000	33000	ПЭ 0,12	280	40
„ типа ДД-3	3	2,5	61	ПЭ 0,2	9000 10000	35000	ПЭ 0,12	265	31
„ типа РД-10	10	16	59	ПЭ 0,12	3200	26000	ПЭ 0,2	110—220	135—68
„ типа РД-100	100	45	110	ПШ 0,0,2	850	9000	ПЭ 0,35	110—220	550—270
Завода им. Ленина „Малый“	1	10	147	ПЭ 0,15	10000	36000	ПЭ 0,1	220	22
„ „ „3-ваттный“	3	7,5	100	ПЭ 0,2	3800	23000 30000	ПЭ 0,18	220	54
Завода ЛЭМЗО типа Д-6	0,8	9	126	ПЭ 0,15	9000	35000	ПЭ 0,1	220	23
„ „ типа Д-9	0,8	9	126	ПЭ 0,15	17000	52000	ПЭ 0,08	250/270	14
Динамик з-да „Радист“	2	12	160	ПЭ 0,15	5000	29000	ПЭ 0,15	185	35
Динам. з-да им. Орджоникидзе типа ДШ	1,5	10	134	ПЭ 0,18	10000	47000	ПЭ 0,12	320	32
Динамик ДП-37 (от 6Н-1)	3	1,7	52	ПЭ 0,23	1256 0,11	11000 27	ПЭ 0,16 ПЭ (антифонная катушка)	—	60
„ ЦРЛ-10	1,0	2	62	ПЭ 0,25	1100	12500	ПЭ 0,18	80	73
„ приемника ЭКЛ-4	1,0	10	165	ПЭ 0,18	2000	22000	ПЭ 0,18	—	—
„ „ ЭКЛ-34	1,0	10	112	ПЭ 0,2	2000	28300	ПЭ 0,18	—	—
„ „ ЭЧС-4	1,0	10	134	ПЭ 0,18	10000	47000	ПЭ 0,12	—	—
„ „ СИ-235 (ДИ-155)	1,0	1,7	52	ПЭ 0,23	1265	11000	ПЭ 0,16	—	25
„ „ Т-35	1,0	4	61	ПЭ 0,2	3000	26000	ПЭ 0,2	—	—
„ „ РП-8	1,0	12 4,5	154 72	ПЭ 0,15 ПЭ 0,17	1000 850	12000 9000	ПЭ 0,18 ПЭ 0,18	—	—
„ „ 9Н-4	—	1,9	52	ПЭ 0,23	1260	11000	ПЭ 0,16	120	80
„ радиолы Д-11	15	7	—	—	1750	18250	ПБД, 1,2 (антифон. катушка)	—	—
„ приемника 4НБС-6	—	2,2	(динамик с постоянным магнитом)			—	—	—	—
„ „ 5НР-3	—	2	62	ПЭ 0,25	1110	12500	ПЭ 0,18	—	—
„ „ „Родина“	1	2,9	(с постоянным магнитом)			—	—	—	—
„ „ ВЭФ-М557	3	2	32	ПЭ 0,22	—	11000	ПЭ 0,8	—	—